

Motor 출력 4극	감속비	감속기 프레임 번호	출력속 회전수 (rpm)		실 감속비	출력 속		허용 O,H,L 출력속		이미지	도면
Output (KW) 4 pole	Reduction Ratio	Reducer Frame No	Output rpm		Actual Ratio (1/R)	Output , torque (kgf·m)		O,H,L of Output shaft (kgf)			
			50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
0,4 KW	1 / 5	628D	300	360	4,978	1,2	1,0	90	75	H	H
	1 / 10		150	180	10,415	2,5	2,1	189	150		
	1 / 15		100	120	14,821	3,6	3,0	209	201		
	1 / 20		75	90	20,611	5,0	4,2	220	215		
	1 / 25		60	72	24,954	6,1	5,1	280	263		
	1 / 30		50	60	29,028	7,1	5,9	303	280		
	1 / 40		37,5	45	40,850	9,7	8,1	324	312		
	1 / 45		33	40	44,000	9,7	8,7	335	328		
	1 / 50		30	36	51,412	9,7	9,7	350	335		
	1 / 60		25	30	60,800	9,7	9,7	350	350		
	1 / 75		20	24	76,724	9,7	9,7	350	350		
	1 / 90		16,7	20	92,889	9,7	9,7	350	350		
	1 / 100		15	18	101,597	9,7	9,7	350	350		

▷ MGF형 Geared Motor의 부하 Torque-Motor 출력대조원

